

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
Дворец детского (юношеского) творчества Фрунзенского района Санкт-Петербурга

СОГЛАСОВАНО
Председатель профсоюзного комитета
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

 М.Г. Орлова

« 29 » 12 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района
Санкт-Петербурга

 О.В. Федорова

« 29 » 12 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ по охране труда

при работе с уничтожителями бумаги

(указать профессии либо виды работ)

ИОТ-075-2021

(обозначение)

ИНСТРУКЦИЯ
по охране труда
при работе с уничтожителями бумаги
(ИОТ-075-2021)

Согласовано:


Заместитель директора по безопасности,
специалист по охране труда



П.В. Рыхлов

Согласовано:

Главный инженер



С.В. Скакун

Согласовано:

Заместитель директора по АХР



Е.К. Зверева

Разработал:

Инженер



В.Ю. Куликов

ИНСТРУКЦИЯ

по охране труда

при работе с уничтожителями бумаги

1. Общие требования охраны труда

1.1. К работе с уничтожителями бумаги (далее – оборудование) допускаются работники, не имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие инструктаж по вопросам охраны труда, с группой по электробезопасности не ниже I.

1.2. При работе с оборудованием на работников могут оказывать неблагоприятное воздействие следующие опасные и вредные производственные факторы:

- подвижные части оборудования;
- незащищенный рабочий оборудования и движущиеся части, совершающие поступательные и вращательные движения;
- острые кромки, заусенцы, шероховатости на поверхности оборудования и обрабатываемых материалах;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- статические перегрузки костно-мышечного аппарата;
- повышенный уровень шума;
- повышенная температура частей оборудования;
- монотонность труда.

1.3. В зависимости от условий труда, в которых применяется оборудование, и характера работы на работников могут воздействовать также другие опасные и вредные производственные факторы.

1.4. Организация рабочего места с оборудованием должна учитывать требования безопасности, удобство положения, движений и действий работника.

1.5. Для обеспечения оптимальных параметров микроклимата проводятся регулярное в течение рабочего дня проветривание и ежедневная влажная уборка помещений, используются увлажнители воздуха.

1.6. При работе с оборудованием обеспечивается доступ работников к первичным средствам пожаротушения, аптечкам первой помощи.

1.7. При работе с оборудованием работники обязаны:

- соблюдать режим труда и отдыха, установленный законодательством, правилами внутреннего трудового распорядка организации, трудовую дисциплину, выполнять требования охраны труда, правил личной гигиены;
- выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения;
- курить только в специально предназначенных для курения местах; знать приемы оказания первой помощи при несчастных случаях на производстве; о неисправностях оборудования и других замечаниях по работе с оборудованием сообщать непосредственному руководителю или лицам, осуществляющим техническое обслуживание оборудования.

1.8. Не допускается:

- выполнять работу, находясь в состоянии алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время;
- устанавливать системный блок в закрытых объемах мебели, непосредственно на полу;
- использовать для подключения оборудования розетки, сетевые фильтры, не оснащенные заземляющим контактом (шиной).

1.9. Работники, не выполняющие требования настоящей Инструкции, привлекаются к ответственности согласно законодательству.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Проверить наличие и исправность применяемого оборудования:

- отсутствие видимых повреждений оборудования;
- исправность и целостность питающих и соединительных кабелей, элементов питания, разъемов и штепсельных соединений, защитного заземления (зануления);
- устойчивости стола (поверхности) на котором установлено оборудование;
- исправность освещения рабочей зоны;
- проверить соответствие электрических параметров оборудования параметрам электрической сети.

2.2. Отрегулировать освещенность на рабочем месте. При необходимости включить местное освещение;

2.3. Если по условиям работы требуется применение средств индивидуальной защиты и предохранительных приспособлений, то необходимо проверить их комплектность и исправность.

2.4. Осмотреть рабочее место, убрать все, что может мешать работе, освободить проходы и не загромождать их.

2.5. Проверить состояние пола, если пол скользкий (облит водой и т. п.), то следует вытереть его сухой ветошью.

2.6. Проверить достаточность освещения рабочего места.

2.7. Проверить правильность установки режущего блока на корзину.

2.8. Запрещается приступать к работе при:

- обнаружении неисправности оборудования;
- наличии поврежденных кабелей или проводов, разъемов, штепсельных соединений;
- отсутствии или неисправности местного освещения;
- отсутствии или неисправности защитного заземления (зануления) оборудования.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Во время работы с оборудованием работник обязан:

- соблюдать требования охраны труда, установленные настоящей Инструкцией;
- содержать в порядке и чистоте свое рабочее место;
- держать открытыми вентиляционные отверстия оборудования;
- соблюдать оптимальное расстояние от экрана монитора до глаз.

3.2. Работы с оборудованием должна периодически прерываться на регламентированные перерывы.

3.3. Во время регламентированных перерывов для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, улучшения функционального состояния нервной, сердечно-сосудистой, дыхательной систем, а также мышц плечевого пояса, рук, спины, шеи и ног целесообразно выполнять комплексы упражнений.

3.4. С целью уменьшения отрицательного влияния монотонности необходимо применять чередование операций.

3.5. Запрещено оставлять оборудование включенным без наблюдения. При необходимости прекращения на некоторое время работы необходимо корректно выключить оборудование.

3.6. При работе с оборудованием запрещается:

- при включенном питании прикасаться к панелям с разъемами оборудования, разъемам питающих и соединительных кабелей;
- загромождать верхние панели оборудования и технологические отверстия, рабочее место бумагами, посторонними предметами;
- допускать попадание влаги на поверхность оборудования;
- включать сильно охлажденное (принесенное с улицы в зимнее время) оборудование;
- производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования;
- вытирать пыль на включенном оборудовании

- прикасаться или заглядывать к(в) вентиляционные отверстия.
- допускать физического или механического воздействия на кабель питания, а именно перекручивания, завязывания, перегибания кабеля.
- 3.7. Не допускать к работе на установке посторонних лиц.
- 3.8. Не допускать попадания в установку жидкостей или металлических предметов.
- 3.9. Не допускать попадания в приемный слот свободно висящих предметов (галстуки, шарфы), украшений, а также длинных волос.
- 3.10. Необходимо регулярно очищать корзину от мусора. При заполнении корзины и засорения режущего блока, срабатывает звуковое предупреждение и/или оборудование останавливает работу.
- 3.11. Запрещено утрубовывать обрезки бумаги в корзине. Запрещено не встряхивать и стучать по корзине.
- 3.12. Запрещено допускать повреждения сетевого кабеля. Не подвергать сетевой кабель механическим нагрузкам. Нарушение изоляции сетевого кабеля может привести к аварии электрической сети, возгоранию или электрическому удару.
- 3.13. Во избежание возгорания или электрического удара при отключении сетевого кабеля от розетки удерживать его за вилку, а не за провод.
- 3.14. Запрещено размещать оборудование слишком далеко от розеток, рядом с источником тепла и во влажных помещениях.
- 3.15. Перед уничтожением ламинированной бумаги, влажной бумаги, скрепок, скоб, пластиковых карты и иных предметов изучить инструкцию по эксплуатации конкретного оборудования на предмет допустимости уничтожения данных изделий.
- 3.16. Соблюдать суточную и разовую нормы количества уничтожаемых листов. Несоблюдение этого требования может привести к перегреву двигателя. Если это произошло, дайте ему охладиться в течение не менее 30 мин.
- 3.17. При перемещении оборудования на другое место или при очистке необходимо отключать оборудование от электрической сети.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

- 4.1. В аварийных (экстремальных) ситуациях необходимо:
 - 4.1.1. при повреждении оборудования, кабелей, проводов, неисправности заземления, появлении запаха гари, возникновении необычного шума, высокого нагрева поверхностей и других неисправностях немедленно отключить электропитание оборудования и сообщить о случившемся непосредственному руководителю и лицу, осуществляющему техническое обслуживание оборудования;
 - 4.1.2. в случае сбоя в работе оборудования вызвать специалиста организации, осуществляющего техническое обслуживание данного оборудования, для устранения неполадок;
 - 4.1.3. при возгорании электропроводки, оборудования и тому подобных происшествиях отключить электропитание и принять меры по тушению пожара с помощью имеющихся первичных средств пожаротушения, сообщить о происшедшем непосредственному руководителю. Применение воды и пенных огнетушителей для тушения находящегося под напряжением электрооборудования недопустимо. Для этих целей используются углекислотные, порошковые или воздушно-эмульсионные огнетушители;
 - 4.1.4. в случае внезапного ухудшения здоровья (усиления сердцебиения, появления головной боли и других) прекратить работу, выключить оборудование, сообщить об этом руководителю и при необходимости обратиться к врачу.
- 4.2. При несчастном случае на производстве необходимо:
 - быстро принять меры по предотвращению воздействия на потерпевшего травмирующих факторов, оказанию потерпевшему первой помощи, вызову на место происшествия медицинских работников или доставке потерпевшего в организацию здравоохранения; сообщить о происшествии руководителю.

5. Требования охраны труда по окончании работ

5.1. По окончании работы работник обязан:

5.1.1. Отключить от сети, предварительно переключив выключатель в положение «0» («OFF», «ВЫКЛ»). Запрещается выключать электрооборудование, потянув за провод.

5.1.2. Проверить внешним осмотром исправность оборудования.

5.1.3. Очистить корзину от мусора (обрезков бумаги).

5.1.4. Снять средства индивидуальной защиты, привести в порядок и убрать в предназначенное для их хранения место.

5.1.5. Произвести смазку узлов оборудования в соответствии с картой смазки.

5.1.6. Убрать своё рабочее место.

5.2. О неисправностях оборудования и других замечаниях по работе с оборудованием сообщить непосредственному руководителю или лицам, осуществляющим техническое обслуживание оборудования.

5.3. При необходимости вымыть с мылом руки.

